

OKERO POWERDISTRO 32

Specifikation



Mobil fördelningscentral för kraft

**12 x 13A
400 VAC / 50 Hz / 3 x 32A**

OKERO

OKERO AB
Box 1057
430 90 ÖCKERÖ

Besöksadress:
Långsand 4, Öckerö

Telefon 031-96 24 08
Mobile 0708-96 24 13
Fax 031-96 99 19

info@OKERO.com
www.OKERO.com

OKERO POWERDISTRO 32

POWERDISTRO 32 är en mobil fördelningscentral för kraft. Från trefas 32A ner till 12 dubbla jordade Schuko uttag. Säkringsmässigt är enheten försedd med både automatsäkringar, jordfelsbrytare och huvudbrytare. Dessutom med mätinstrument med digital visning för både spänning och ström plus indikatorlampor för de tre faserna.

Anslutningar

Inkommande kraft

En 32A CEE trefas ingång (3P + N + J)

Utgående kraft

12 dubbla jordade Schuko uttag, 10A

Brytare och säkringar

- Huvudbrytare
- Jordfelsbrytare
- Bypass switch för jordfelsbrytare
- 12 automatsäkringar , 6kA, kurva C

Indikatorer

Digital voltmeter med omkopplare

- L3-L1 spänning mellan faserna L3 och L1
- L2-L3 spänning mellan faserna L2 och L3
- L1-L2 spänning mellan faserna L1 och L2
- 0 avstängd
- L1-N spänning mellan fas L1 och nollan
- L2-N spänning mellan fas L2 och nollan
- L3-N spänning mellan fas L3 och nollan

Digital ampèremeter med omkopplare

- 1 mäter ström på fas L1
- 2 mäter ström på fas L2
- 3 mäter ström på fas L3
- 4 mäter ström på nollan

Indikatorlampor för fasspänning

- L1 lyser när det finns spänning på fas L1
- L2 lyser när det finns spänning på fas L2
- L3 lyser när det finns spänning på fas L3

Mekanik

POWERDISTRO 32 är försedd med en kraftig stålplåtkapsling med bärhandtag.

Längd:	800 mm
Höjd:	203 mm
Djup:	116 mm
Vikt:	14,2 kg